



ASU.F3

Die Fernanzeige zeigt drei Zustände von Betriebsbereit, Batteriebetrieb oder Störung über LED an. Mit Schlüsselschalter kann die Anlage gesperrt werden. Das Gehäuse kann Ein- oder Aufbau montiert werden.

Artikelnummer	N00.100042
Zubehör Kategorie	Kommunikationsschnittstelle
Kompatible Systeme	ASU - ALMAT Supply Unit, ASU NG- ALMAT Supply Unit New Generation, ASU ES-F30 , ASC - ALMAT Self-Contained Unit

Technische Spezifikationen

Gehäuse	Kunststoff
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme	< 1,2 W
Stromaufnahme	46 mA @ 24 V Versorgungsspannung
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40
Abmessungen (H x B x T)	80 x 80 x 60 mm
Umgebungstemperatur	-10 °C – +40 °C
Meldungen optisch	Anlage betriebsbereit Batteriebetrieb Sammelstörung Notlicht blockiert
Meldungen akustisch	Integrierter Summer mit Quittiertaste
Schlüsselschalter	Fernabschaltung der Anlage
Anschlussleitung	5 x 2 x 0,8 mm
Montage	Aufbau oder Einbau
Gewicht	0,275 kg

Die ASU.F3 Fernmeldeanzeige wird zur externen Status und Fehleranzeige der Notlichtanlage eingesetzt.

Über drei potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:

grüne LED = Betriebsbereit

gelbe LED = Batteriebetrieb

rote LED = Störung

Diese Anzeigen werden auch bei Netzausfall batteriegestützt angezeigt. Mit dem eingebauten Schlüsselschalter kann die angeschlossene Notlichtanlage blockiert bzw. ausser Betrieb gesetzt werden.

Eine Schleifenüberwachung meldet einen eventuellen Drahtbruch oder Kurzschluss.

Die Fernanzeige ASU.F3 wird standardmässig mit AP-Gehäuse ausgeliefert. Durch Weglassen des AP-Gehäuses besteht die Möglichkeit zum Einbau in Unterputz- oder Hohlraum Dosen.

Technische Informationen

Technische Zeichnung

