

RCM-AR Unterputz



RCM-AS Aufputz



RCM-A Fernanzeige

Die RCM-A Fernanzeige stellt über eine Batterieversorgung auch bei Netzausfall die Anzeigen der wichtigsten Anlagefunktionen sicher. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Damit erfüllt die Fernanzeige die Forderung, dass eine Fernschaltung nur dann zulässig ist, wenn eine Betätigung durch Unbefugte nicht möglich ist. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen. Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems. LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Stromquelle für Sicherheitszwecke, Fehler.

	RCM-AS Aufputz	RCM-AR Unterputz
Mechanik		
Abmessungen (B x H x T mm)	80 x 80 x 52	80 x 80 x 12 (ohne Unterputz Dose) Durchmesser Unterputz Dose: 70 mm Tiefe Unterputz Dose: 64 mm
Gewicht	0,15 kg	0,16 kg
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Material	Thermoplast	
Entflammbarkeit: Beständig bis zu	650°C	
Umwelt		
Umgebungstemperatur	-5°C ... +35°C	
Lagertemperatur	-20°C ... +65°C	
Rel Luftfeuchte	10% ... 95% keine Betauung	
Luftdruck	795 ... 1080 hPa	
EMV		
Störfestigkeit	EN/IEC 61000-6-2	
Störausstrahlung	EN/IEC 61000-6-3	
Elektrische Parameter		
Bemessungsspannung	24 V DC (SELV)	
Verschmutzungsgrad	2	
Eigenverbrauch	< 1 W	
Installation		
Leitung	J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8	
Max. Leitungslänge	2000 m	

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
RCM-AS Fernanzeige	Baugruppe zur Wandaufbaumontage	N02.100420
RCM-AR Fernanzeige Einbau	Baugruppe zur Einbaumontage in Schalter- oder Hohlwand Dosen gem. DIN VDE 0606	N02.100421