

# Stromkreisschaltmodul SOU CG-S 2 x 4 A

## Komponenten und Optionen



Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- AC/DC-Umschaltung je Modul
- Separate AV-Einspeisung für Mietstromzählung
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm<sup>2</sup> (optional)
- Hutschienenmontage

Absicherung	8 AT/250 V, 6,3 x 32
Dauerstrom	4 A je Stromkreis
Einschaltstossstrom	250 A je Stromkreis
Typische Umschaltzeit	AC/DC ca. 450 ms
Eigenverbrauch	≤ 9 W (bei 2 x 4 A)

### Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SOU CG-S 2 x 4 A	Stromkreisschaltmodul SOU CG-S 2 x 4 A	N02.100216
Ersatzteil	Sicherung 8 AT (6,3 x 32) 250 V (VE 10 St.)	N02.100219