

Stromkreisumschaltung SKU CG-S 2 x 3 A

Komponenten und Optionen



Mischbetrieb von Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetem Dauerlicht innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung frei programmierbar.

- Einzelleuchtenüberwachung von max. 20 Leuchten
- Einzelumschaltung je Stromkreis AC/DC
- Getrennte Absicherung für Netz- und Batteriebetrieb
- Sicherungen leicht zugänglich
- LED-Anzeige für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
- Versorgung für EVG- und LED-Leuchten
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf 3-Stock-Neutralleiterklemmen 4 mm² (optional)
- Geräteträgermontage

Absicherung	5 AT/250 V, 6,3 x 32
Dauerstrom	3 A je Stromkreis
Einschaltstossstrom	250 A je Stromkreis
Typische Umschaltzeit	AC/DC ca. 450 ms
Eigenverbrauch	3,85 W

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SKU CG-S 2 x 3 A	Stromkreisumschaltung SKU CG-S 2 x 3 A	N02.100097
Ersatzteil	Sicherung 5,0 AT (6,3 x 32) 250 V (VE 10 St.)	N02.100247