



- L1/N1 Phasenüberwachung Gruppe 1 230VAC/50Hz/13A max.
- L2/N2 Phasenüberwachung Gruppe 2 230VAC/50Hz/13A max.
- L3/N3 Phasenüberwachung Gruppe 3 230VAC/50Hz/13A max.
- L4/N4 Phasenüberwachung Gruppe 4 230VAC/50Hz/13A max.
- L5/N5 Phasenüberwachung Gruppe 5 230VAC/50Hz/13A max.
- L6/N6 Phasenüberwachung Gruppe 6 230VAC/50Hz/13A max.

Kontakt potentialfrei:  
 geschlossen, wenn an Gruppen 1-6 230VAC ansteht (>217V) = LED grün Ein

Unterbrechung bei Unterspannung (<191V)  
 (Kontaktbelastung 230VAC/4A max.)

6Ph.-Überwachung CP6/3  
 BHT 112x46x37mm  
 für auf DIN-Schiene 35mm

Datum: 12.08.2008

Rev. 1: ..

Rev. 2: .

Bez.: CP6/3

**ALMAT AG**

Tel. 052/355 33 55

CH-8317

Tagelswangen

Fax 052/355 33 66

Gezeichnet:  
Be

Total Seiten:

Seite:

1